

사용자 매뉴얼

Transcend® JetDrive 펌웨어 업데이트 유틸리티



Version 1.1



지원 운영 시스템

Mac OS: Mac OS X Lion (10.7) 이상 버전, 2010 년 이후 생산 Mac 모델

주의:

본 유틸리티를 사용하려면 반드시 관리자 계정으로 로그인해야 합니다.

사용 전 주의사항

1. 펌웨어 업데이트로 인해 저장된 데이터가 손상될 수 있으니 사전에 반드시 다른 저장 매체에 반드시 데이터를 백업 후 업데이트를 진행하시기 바랍니다.
2. 펌웨어 업데이트 진행 중 기기를 분리하거나 전원을 끄지 마십시오. 제품에 치명적인 손상이 가해질 수 있습니다.
3. 하위 버전으로 다운그레이드 할 목적으로 펌웨어 업데이트 유틸리티를 사용하지 마십시오.

사용자 준비사항

- 최소 128MB 용량 이상 사용 가능한 USB 드라이브
- 트랜센드 공식 웹사이트에서 다운로드 받은 이미지 파일
- 본 복구 과정을 통해 파티션 정보와 USB 드라이브는 삭제/포맷되므로 복구를 시작하기에 앞서 반드시 USB 에 기존 저장된 데이터를 별도 저장 매체에 백업 후 진행하시기 바랍니다.


시작하기

Mac OS 용 펌웨어 업데이트는 다음의 4 단계로 진행됩니다.


1. USB 드라이브 파티션 구성 및 포맷
2. USB 드라이브로 이미지 복원
3. USB 드라이브 부팅
4. 펌웨어 업그레이드

USB 드라이브 파티션 구성 및 포맷


1. Disk Utility 를 실행합니다.
2. 사용자의 USB 디스크를 선택 후 파티션(Partition) 탭을 클릭합니다.




3. 포맷 방식은 “MS-DOS(FAT)”, 파티션 레이아웃은 “1 Partition”을 선택합니다.



4. 하단의 옵션을 클릭 후 Master Boot Record 를 선택하고 OK 를 클릭합니다.




5. Apply 를 클릭하면 디스크 파티션 구성/포맷이 실행됩니다.




USB 드라이브로 이미지 복원


1. Disk Utility 를 실행합니다.
2. 사용자의 USB 드라이브를 선택 후 복원(Restore) 탭을 클릭합니다.




3. 트랜센드 공식 홈페이지에서 다운받은 JDM_FW_Update_UTILITY_V1.1.dmg 파일을 Source 필드로 드래그합니다.



4. 이미지 복원을 위해 포맷한 USB 디스크를 Destination 필드로 드래그합니다.




5. 하단의 Restore 을 클릭하면 이미지 복원 작업이 실행됩니다.




6. Erase 를 클릭하면 이미지 복원 작업이 완료됩니다.

* 다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다. 또한 삭제 과정을 시작하기 전, 관리자 패스워드를 입력하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. “Erase”를 눌러 계속 진행합니다.



7. 성공적으로 복원이 완료되면 USB 디스크의 이름이 TRANSCEND 로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.



USB 드라이브 부팅

1. 이미지 복원 과정을 거친 사용자의 USB 를 Mac 에 삽입 후 Mac 의 전원을 켜거나 재부팅합니다.
2. Start up disk selection 메뉴가 나타날 때까지 “Option”버튼을 길게 눌러줍니다.
3. USB 드라이브의 “EFI Boot” 아이콘을 선택합니다.




4. 아래와 같은 화면이 표시될 때까지 잠시 기다려주시기 바랍니다. JetDrive 펌웨어 업그레이드 툴이 자동으로 실행됩니다.




펌웨어 업그레이드


1. JetDrive 펌웨어 업데이트 유틸리티가 시작되면 프로그램이 자동으로 컴퓨터를 스캔 후 아래와 같은 목록을 생성합니다.




2. 업데이트를 할 드라이브를 선택 후 Update 를 클릭합니다.



3. 다음과 같은 확인 메시지가 나타납니다. 계속하려면 “Yes”를 누르십시오.



4. 업데이트가 완료되면 “OK”를 클릭하십시오.



5. 펌웨어 업데이트가 성공적으로 완료되었습니다. “Yes”를 클릭하면 Mac 의 시스템이 종료됩니다. 삽입한 USB 드라이브를 제거하셔도 좋습니다.

