

使用手册

USB 3.0 ExpressCard 笔记本扩充卡



TS-PNU3

(Version 1.2)



目录

产品介绍 	1
包装内容 	1
产品特色 	2
系统需求 	2
安全注意事项 	3
■ 一般使用	3
■ 数据传输	3
■ 电源	3
产品概观 	4
硬件安装说明 	5
安装驱动程序 	6
疑难排解 	6
产品规格 	7
订购信息 	7
质保条款	8

产品介绍 |

感谢您购买创见 USB3.0 ExpressCard 笔记本扩充卡。易于安装的 ExpressCard 笔记本扩充卡允许您增加新的 USB 3.0 接口于任何一个拥有 PCI Express 插槽笔记型计算机。它的 ExpressCard/34 接口兼容目前几乎所有的笔记本计算机，透过创见 USB3.0 笔记本扩充卡保证让您不受限制的双向连接您的计算机和你的任何 USB 设备。本使用手册所提供的信息，将协助您安装与使用本产品。

包装内容 |

您的 **USB 3.0 扩充卡** 包装内含以下物品：

- USB 3.0 ExpressCard 笔记本扩充卡



- USB 电源线



- 快速使用手册



产品特点 |

- 安装 ExpressCard 笔记本扩充卡于任何一个拥有 PCI Express/34 插槽笔记型计算机。
- 传输频宽高达每秒 5Gbits(于 USB 3.0 模式下)
- 向下兼容 USB 2.0 及 USB 1.1 装置
- 高效率的电源管理增加使用时间。
- 无限制双向数据传输
- 支援随插即用热插拔
- 提供两孔 USB 3.0 端口
- 符合 xHCI 规格

系统需求 |

已安装下列任一操作系统的笔记型计算机：

- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7

安全注意事项 |

下列使用步骤及安全说明**非常重要**，请务必详读并遵照指示进行。

■ 一般使用

- 为避免静电放电引起的伤害，在操作此 **USB3.0ExpressCard** 笔记本扩充卡时请站在地上或接触广大金属表面。
- 在操作过程中，避免将扩充卡暴露在超过 **70°C (158°F)**，或低于 **0°C (32°F)** 的温度下。
- 请勿让扩充卡接触到水或其它液体。
- 请勿在下列环境下使用或放置您的扩充卡：
 - 日光直射处
 - 紧邻空调设备、电暖炉、或其它加热设备旁
 - 日光曝晒下的封闭车体内
- 请确认 **USB 3.0ExpressCard** 笔记本扩充卡的正确安装于您的计算机上。

■ 数据传输

- 创见资讯不对任何操作造成的数据遗失或损坏负任何责任。我们强烈建议您定期将数据备份到个人计算机或是其它储存媒体。
- 为了确保与 **USB3.0** 储存装置每秒 **5G** 位的高速数据传输率，请确认此 **USB3.0** 扩充卡是否正确安装。请参阅手册上 **驱动程序安装** 部分。

■ 电源

- 您的 **ExpressCard/34** 插槽提供的电源可能不足。当您使用任何 **USB** 装置时请确认连接 **USB** 电源线。



产品概观 |



A 两个 USB 3.0 端口

B 电源孔

硬件安装说明 |

1. 将 **USB 3.0** 笔记本扩充卡插入您笔记型计算机的 **ExpressCard/34** 插槽中(有弧度面朝上), 并确认卡片完整的插入卡槽。



注意: 少数笔记型计算机的 **ExpressCard/54** 插槽也可与 **ExpressCard/34** 兼容, 建议您参阅您笔记型计算机的使用者手册确认。

2. 将产品配件的 **USB** 电源线接上笔记本扩充卡的电源插头, 并将电源线另一端连接上笔记型计算机的 **USB** 插槽。



WARNING

1. 在您插入 **USB** 电源线前, 请将所有 **USB** 产品由 **USB 3.0** 笔记本扩充卡上移除。
2. 每次使用请确认 **USB** 电源线都有连接在笔记本扩充卡上, 以提供产品足够电力。
3. 请勿使用非创见原厂提供的 **USB 3.0** 笔记本扩充卡专用电源线。

3. 安装产品驱动程序(请参阅驱动程序安装说明)。

4. 将 **USB** 产品插入 **USB 3.0** 笔记本扩充卡插槽中, 计算机将自动侦测到该 **USB** 产品。



安装驱动程序 |

1. 请到 www.transcend-info.com/downloads 使用选单选取您的产品, 或在搜寻列输入产品型号。
2. 下载驱动程序, 解压缩后双击 EXE 文件进行程序安装到您的计算机上。
3. 请重新开机来启动设定。

疑难排解 |

若您在使用 USB 3.0 笔记本扩充卡时发生任何问题, 请先参考以下信息尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决, 请询问您购买的店家、服务中心或直接与创见资讯联络。我们的网站 <http://www.transcend-info.com/> 亦提供 FAQ 及技术支持服务

■ 无法侦测到 USB 3.0 装置

请确认以下事项:

1. 确认 USB 3.0 笔记本扩充卡是否已适当安装于 ExpressCard/34 插槽? 若尚未完成, 请重新插拔后安装。若已完成, 请尝试使用其它可用之 ExpressCard/34 (或 ExpressCard/54) 插槽。
2. 确认驱动程序已安装成功。
3. 确认 ExpressCard/34 插槽于 BIOS 设定中是否启动? 请参阅您的主机板使用手册于 BIOS 中启动 ExpressCard/34 插槽。
4. 确认 USB 3.0 笔记本扩充卡已连结上 USB 电源供应线? 确认您已连接 USB 电源线于笔记本扩充卡和计算机上之 USB 端口。



请务必在 USB 3.0 笔记本扩充卡上连接 USB 电源线以提供外接 USB 3.0 装置足够电源。

5. 确认您计算机的 BIOS 已更新至最新版。

■ 我的计算机无法开机

请确认以下事项:

1. 确认 USB 3.0 笔记本扩充卡已适当安装于计算机的 ExpressCard/34 插槽。请尝试重新插拔后安装。
2. 确认计算机开机装置(硬盘)有安装成功。
3. USB 装置有时会造成您的计算机无法正常开机。请尝试自计算机或 USB3.0 笔记本扩充卡上移除 USB 装置来确认。

USB 3.0 笔记本扩充卡

产品规格 |

尺寸	116mm (长) × 40mm (宽) × 14mm (高)
重量	30g
USB 电源供应	每端口 5V DC, 900mA (max) (使用 USB 电源线)
PC 界面	ExpressCard/34
USB 端口	2 个外接埠 (支援 USB 1.1 / 2.0 / 3.0)
频宽	最高每秒 5Gbits
工作温度	0°C (32°F) 至 70°C (158°F)
支持操作系统	Windows® 7, Vista, XP
安规认证	CE, FCC, BSMI
质保期限	2 年有限质保

订购信息 |

产品名称		创见料号
USB 3.0 笔记本扩充卡	(ExpressCard/34)	TS-PNU3
USB 3.0 扩充卡	(PCI Express)	TS-PDU3
USB 3.0 & SATA-III 扩充卡	(PCI Express)	TS-PDC3

质保条款

「超越自我」是创见对顾客服务的自我期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位。这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。

请勿自行撕毁产品上的质保贴纸，一经撕毁则质保无效。

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中之一切缺失，并符合所公布的规格。

USB 3.0 笔记本扩充卡在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制之约束。

质保期间： 创见资讯**USB 3.0 笔记本扩充卡**产品，自购买之日起算，为期二年。创见资讯将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此一更换或维修之决定将是最终且具约束力的。此外，创见资讯并保留可提供功能近似之翻修品之权利。

限制条款： 本质保将不适用因意外、人为破坏、不当之使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成之损坏。本产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见资讯对于因其它厂商之设备所引起的损坏将不负质保之义务。对于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉之损失，或因数据遗失所造成之损害，以及搭配本产品之其它公司设备之损坏或故障，创见资讯亦不负赔偿之义务。受相关法律之约束，本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。

声明： 上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见资讯所提供技术支持与通报之影响。

在线产品质保注册： 您可于购买创见产品30天内，于在线注册所购买之产品，以获得更完善的产品服务。

产品质保注册网站为 www.transcend-info.com/register

* 创见资讯保留变更上述条款且不需另行通知之权利。



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.